



PIR-615 隱藏式紅外線感應器



功能特性：

- ◎高功率迷你機板搭配裝潢最美麗，可放置於燈具內搭配最實用。
- ◎獨特線路及房光設計，不怕火花、突波及雜訊。
- ◎任何燈具均可感應。
- ◎有時間及日夜功能可調整。
- ◎台灣製造，高準確率。

產品規格：

- ◎適用電壓：AC100~240V 50/60Hz
- ◎最大負載：5A(電阻式)
- ◎耗電量：AC220V/35mA；AC110V/17mA
- ◎感應角度：左右 130 度，上下 90 度(在 25°C時)
- ◎感應具罹：8 公尺(25°C)
- ◎延遲時間：15 秒~10 分鐘
- ◎前置時間：通電後亮燈至熄燈，此微溫機時間，完成後即進入功能
- ◎產品尺寸：12.1x2.6x2.8CM

注意事項：

- ◎本產品適用於室內，請勿在屋外安裝使用。
- ◎安裝位置應遠離強光直射、冷氣口或高溫機器，以減少誤動作。
- ◎夏天溫度較高時感應較遲鈍，冬天溫度較低時感應較靈敏。
- ◎請勿超越負載及受潮。

安裝說明及接線圖請參閱包裝